



audioProheilbronn

ELEKTROAKUSTIK GMBH

Produkte: AKG WMS 450 Band 6
Applikation: Einstellen der ISM Frequenzen

Durch die „Digitale Dividende“ wird der Frequenzbereich zwischen 863 MHz und 865 MHz immer öfter genutzt.

Die WMS 450 Anlagen schließen im Band 6 diesen Frequenzbereich mit ein.

Es können in diesem Frequenzbereich bis zu 4 Frequenzen gleichzeitig intermodulationsfrei genutzt werden

Die Frequenzen sind in zwei eigenen Preset abgespeichert.

Wie in der Tabelle dargestellt sind folgende Presets wahlweise einzustellen.

1.

Name	Group	Channel
EU	60	01

2.

Name	Group	Channel
EU	61	01

Die Tabelle entspricht der Darstellung auf dem Display des SR450.

Die Kanäle (Channel) können zwischen 01 bis 04 eingestellt werden.

Jeder Kanal (Channel) hat eine andere Frequenz zwischen 863MHz und 865MHz.

Nachfolgend ist die Einstellung am SR450 kurz beschrieben.

Gerät einschalten --> Lockmodus durch kurzes halten der mittleren Taste abschalten --> mittleren Taste kurz drücken bis **Name blinkt** --> Name auf **EU** einstellen* --> **bestätigen** durch kurzes drücken der mittleren Taste --> **Group 60** oder **61** einstellen* --> **Channel 01** – **04** einstellen* --> **Save Y** bestätigen --> **PRG IR** bestätigen --> Sender HT450 oder PT450 von AUS auf MUTE stellen --> IR Auge SR und HT/PT gegenüber halten --> Programmierung wird mit O.K. bestätigt --> durch langes Drücken der mittleren Taste wird der LOCK- Modus wieder aktiviert.

* Änderungen werden mit den 2 Pfeiltasten vorgenommen

audioProheilbronn ELEKTROAKUSTIK GMBH		
Application	ISM Frequenzen	Designer: Jürgen Müller
System:	WMS 450	Phone: +49 (7131) 2636-118
Order. No. / SIB		E-Mail: j.mueller@audio-pro.de
Date:	09.06.2010	
Revision	1,1	