



Soundweb™ London

BLU-120



ÜBERSICHT:

Der BLU-120 ist ein Ein-/Ausgangs-Expander, er bietet eine flexible Ein-/Ausgangsstruktur und einen redundanten, digitalen Audiobus. Er ist mit der Software HiQnet™ London Architect konfigurierbar. Eine große Auswahl an Logik-Objekten steht zur Verfügung und wird per „Drag & Drop“ in das Design eingefügt. Die Steuerung erfolgt über einen separaten Ethernet-Anschluss. Dadurch können Audio- und Steuerdaten voneinander getrennt übertragen werden. Die Steuerung kann somit auch über drahtlose Netzwerke (W-LAN) erfolgen. Über einen digitalen Audiobus können 256 Kanäle über CAT 5e mit geringer Latenz übertragen werden. Die Kabellänge zwischen zwei Geräten kann bis zu 100 Meter betragen. Für größere Entfernungen kann mit Medienkonvertern auf Glasfaser umgesetzt werden. Ringtopologie bietet volle Netzwerk-Redundanz.

Vier Kartensteckplätze für analoge und digitale Vierkanal-Ein- oder Ausgangskarten ermöglichen verschiedenste Konfigurationen. Die Eingangsverstärkung der analogen Eingangskarten kann in der Software in 6 dB Schritten bis +48 dB angehoben werden. Die Phantomspannung kann kanalweise aktiviert werden. Digitale Karten verarbeiten AES/EBU und/oder S/PDIF Signale und bieten verschiedene Clock und Sync-Optionen. (Weitere Informationen siehe jeweilige Datenblätter).

Auf der Gerätevorderseite geben Status LEDs Auskunft über Phantomspannung An/Aus, Sync, anliegendes Signal und Clip. Eine LCD Anzeige informiert über Name, Typ, Firmwareversion, Uhrzeit, IP Adresse und Subnetzmaske des Gerätes. Eine bi-direktionale Lokalisierungsfunktion ermöglicht das Identifizieren von Geräten in der Software und aus der Software heraus.

Auf der Geräterückseite befinden sich zwölf Steuereingänge und sechs Steuerausgänge (GPIO). Eine ausführliche Dokumentation des Steuerprotokolls wird mit der Software bereitgestellt und enthält alle Informationen, die zur Bedienung über eine Mediensteuerung notwendig sind.

MERKMALE:

- Vier Steckplätze für Eingangs- / Ausgangskarten
- Flexible Ein-/Ausgangsstruktur
 - Analoge Eingänge (mit Phantomspannung pro Kanal)
 - Analoge Ausgänge
 - Digitale Eingänge (AES/EBU und S/PDIF)
 - Digitale Ausgänge (AES/EBU und S/PDIF)
- Große Auswahl an Logik-Objekten
- Audiobus mit bis zu 256 Kanälen, redundant, mit geringer Latenz
- LED Statusanzeigen auf Gerätevorderseite
- LCD Anzeige
- Bi-Direktionale Lokalisierungsfunktion
- 12 Steuereingänge und 6 Steuerausgänge (GPIO)
- Vollständige Dokumentation zur Steuerung über Mediensteuerungssysteme
- HiQnet™ Anbindung
- Konfiguration, Steuerung und Überwachung mit der Software HiQnet™ London Architect

Soundweb™ London

BLU-120



TECHNISCHE DATEN:

Anzeigen Gerätevorderseite:

Pro Eingang: Signal, CLIP, SYNC/48V, I/O Kartentyp (IN, OUT, DIG, AEC)

Weitere: Data Activity, LCD Anzeige

Analoge Eingänge: Bis zu 16 elektronisch symmetriert, Phoenix/Combicon Steckverbinder

Mic/Line Eingänge: Nominale Verstärkung 0 dB, elektronisch schaltbar bis +48 dB, in +6 dB Schritten

Eingangsimpedanz: 3,5 kOhm

Max. Eingangspegel: +20 dBu bei 0 dB Eingangsverstärkung, +8 dBu bei 12 dB

CMRR: > 75 dB bei 1 kHz

Eingangsrauschen (E.I.N.): < -128 dBu typ. mit 150 Ohm Quelle

Phantomspannung: 48 V nominal, pro Kanal schaltbar

A/D Latenz: 38,7/Fs

Digitale Eingänge: Bis zu 16 AES/EBU oder S/PDIF, Phoenix/Combicon Steckverbinder

Eingangsimpedanz: 110 Ohm (AES/EBU), 75 Ohm (S/PDIF)

Abtastrate: 48 kHz oder 96 kHz

Abtastatenkonvertierung: 8 kHz - 96 kHz

THD+N: < -140 dB

Latenz: $3/Fs + (56,581/Fs) + (55,658/Fs)$

Analoge Ausgänge: Bis zu 16 elektronisch symmetriert, Phoenix/Combicon Steckverbinder

Max. Ausgangspegel: +19 dBu

Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz (+0,5 dB / -1 dB)

THD: < 0,01 % 20 Hz - 20 kHz, +10 dBu Ausgangspegel

Dynamikbereich: 108 dB typ., 22 Hz - 22 kHz unbewertet

Übersprechdämpfung: < -75 dB

D/A Latenz: 28/Fs

Digitale Ausgänge: Bis zu 16 AES/EBU oder S/PDIF, Phoenix/Combicon Steckverbinder

Ausgangsimpedanz: 110 Ohm (AES/EBU), 75 Ohm (S/PDIF)

Abtastrate: 48 kHz oder 96 kHz

Abtastatenkonvertierung: 8 kHz - 96 kHz

THD+N: < -140 dB

Latenz: $3/Fs + (56,581/Fs) + (55,658/Fs)$

Steueranschlüsse: 12 Eingänge und 6 Ausgänge

Steuereingangsspannung: 0 - 4,5 V

Steuereingangsimpedanz: 4,7 kOhm gegen +5 V (2-Draht-Modus), > 1MOhm (3-Draht-Modus)

Steuerausgangsspannung: 0 oder +5 V

Steuerausgangsimpedanz: 440 Ohm

Steuerausgangsstrom: 10 mA Quelle, 60 mA Senke

Watchdog Ausgang: Phoenix/Combicon Steckverbinder für Funktionsausfallanzeige

Ausgangsstrom: 14 mA max.

Spannungsfestigkeit: 80 V max. (Ausgeschaltet)

Serielle Impedanz: 220 Ohm (galvanisch getrennt)

Netzwerk für Steuerdaten:

Anschlüsse: RJ45 Ethernet

Max. Kabellänge: 100 m mit CAT 5e zwischen Gerät und Ethernet Switch

Digitaler Audio Bus:

Anschlüsse: 2 x RJ45 Ethernet

Max. Kabellänge: 100 m mit CAT 5e zwischen zwei Geräten

Max. Geräteanzahl: 60

Latenz pro Gerät: $4(+/-1)Fs$

Spannungsversorgung und Abmessungen:

Betriebsspannung: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: < 35 VA

BTU Rating: < 188 BTU/hr

Betriebstemperatur: 5°C - 35°C

Abmessungen (H (HE) x B x T): 45 mm (1 HE) x 483 mm x 318 mm

Gewicht: 4,1 kg